

ปัจจุบันการก่อวินาศกรรมเป็นภัยร้ายที่น่ากลัว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สถานที่ที่มีความเสี่ยงในการเป็นเป้าหมายและล่อแหลมในการก่อวินาศกรรมได้แก่ สนามบิน ศาล เรือนจำ คลังอาวุธ ธนาคาร สถานทูต รัฐสภา หน่วยงานราชการ โรงไฟฟ้า คลังน้ำมัน สถานีสื่อสาร หรือแม้แต่อาคารสูงทั่ว ๆ ไป ก็อยู่ในข่ายที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเช่นกัน ดังนั้นในสถานที่ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษ

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในการก่อเหตุ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิด อาวุธมีด ปืน สิ่งของแหลมคม จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หากเกิดกับหน่วยงาน อาคาร สถานที่ของท่านแล้ว อาจสร้างความเสียหายทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงไปถึงชื่อเสียงตามไปด้วย

CMZ2202

Walkthrough Metal detection



FEATURES

- 7-inch HDMI touch LCD screen
- Self-adaptively power and energy diagnosis
- Working frequency band
- 72 built-in detection standard programs
- Sensitivity of detection zone up to 255
- Adjustable alarm sound mode
- Double data records for pass and return
- Intelligent standby reminder
- Work standby reminder

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.



Specifications

Model	CMZ2202
Zone	33
Monitor	LCD 7" Touch screen
Metal Detection Accuracy Range	One-dollar coin
Detection speed	60 / 1 (Person/Minute)
Display	OSD Menu
Professional detection program	72 detection standard programs
Electric current	AC90V~240V/50-60Hz
Power	12W
Operating frequency range	1-100 frequency bands
Net weight	75 KG
Workplace Environment	-20°C~65°C
Standard	EN61000 , EN60950, IEC62321, FCC Part 15 Class B CE FCC ROHS
Standard External size (mm.)	2214(H) x 886(W) x 536(D)
Standard Internal size (mm.)	2011(H) x 720(W) x 536(D)



**7-inch LCD
Touch Screen**

มีจอแสดงผลตั้งค่า
การทำงานภาษาไทย

